Fiche technique

NOT 220 AP *

Bouton-poussoir de secours RWS pour désactiver la tension secteur en cas d'urgence ou pour les travaux de maintenance, montage en applique

CHAMPS D'APPLICATION

- Coupure de la tension secteur en cas d'urgence et pendant les travaux de maintenance
- Validation indirecte des centrales de porte GEZE RWS
- Ouverture des portes automatiques en cas d'urgence
- Montage en applique pour un montage facile sans coûts d'installation élevés
- Pour l'extérieur grâce à une protection IP élevée

NOT 220 AP *

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Éclairage LED pour une meilleure visibilité même dans l'obscurité
- Capot de recouvrement réutilisable qui protège contre les salissures et la poussière
- Le système de contact est composé d'un gâche électrique et d'un ferme-porte
- Un deuxième contact normalement fermé est disponible comme accessoire
- Le boîtier en plastique robuste protège de manière fiable le bouton-poussoir de secours contre les influences mécaniques

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial	NOT 220 AP *
Dimensions	94 x 94 x 122 mm
Tension d'alimentation	24 V DC
Consommation de courant	17 mA
Type de montage	Montage en applique
Température de service	-10 - 50 °C

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Tension d'alimentation
Bouton de secours NOT 220 AP, IP 65 *	dans un boîtier en plastique IP65 / 94 x 94 x 122 mm / avec panneau d'issue de secours flèche vers le bas / Tension de service : 24 V DC / Capacité de charge du contact : 3 A, 250 V / 1 contact ouvre-porte	076777	gris	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.