

# Fiche technique

# Bouton de commande tactile à LED \*



Capteur de contrôle de portes automatiques

## CHAMPS D'APPLICATION

- Pour contrôler toutes les portes automatiques GEZE
- Montage encastré

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

- Bouton-poussoir capacitif tactile à éclairage LED bleu/rouge
- Commande de qualité et hygiénique avec retour visuel de la commande
- Également disponible avec écriture en Braille
- Disponible avec une bordure en verre ou en plastique
- Indice de protection IP69
- Longue durée de vie – plusieurs 100 millions de déclenchements

**DONNÉES TECHNIQUES**

Nom commercial	Bouton de commande tactile à LED *
Dimensions	100 x 100 x 10 mm
Consommation de courant	35 mA
Sortie	Sortie à transistor PNP
Indice de protection	IP69
Type de montage	Montage encastré
Type de raccordement de câble	Câble préparé pour le raccordement à une borne à vis
Longueur du câble de connexion	200 mm
Température de service	-30 – 80 °C

**VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES**

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Sortie
Bouton de commande tactile à LED *	Bouton-poussoir capacitif à éclairage LED bleu et marquage en Braille pour la commande de systèmes de portes automatiques. Classe de protection IP69K	137529	noir	100 x 100 x 10 mm	Sortie à transistor PNP
Bouton de commande tactile en verre avec LED GEZE *	Bouton-poussoir capacitif à éclairage LED bleu pour la commande de systèmes de portes automatiques. Classe de protection IP69K	143412	blanc	100 x 100 x 8 mm	Sortie à transistor PNP

**ACCESSOIRES****BAGUE DE MONTAGE BOUTON DE COMMANDE TACTILE EN VERRE AVEC LED**

Accessoires pour capteur LED verre

Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Bague de montage bouton de commande tactile en verre avec LED	pour bouton de commande tactile en verre avec LED 143412	184805	Montage en applique

**BAGUE DE MONTAGE BOUTON DE COMMANDE À LED**

Accessoires pour capteur LED standard



Désignation	Description	N° d'identification	Type de montage
Bague de montage plate	pour bouton de commande à LED 137529	139009	Montage en applique
Bague de montage en saillie	pour bouton de commande à LED 137529	139010	Montage en applique

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.