

Productgegevens tabel

FT 4 A Akoestisch *



RWA-schakelaar met akoestisch signaal voor de aansluiting op GEZE RWA-centrales

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor de aansluiting op GEZE RWA-centrales
- Voor de handmatige RWA-alarmactivering
- Kabelingang van bovenaf, onderaf of de achterzijde



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Robuuste, afsluitbare aluminiumgegoten behuizing
- LED bedrijfstoestandsaanduidingen Alarm, Raam OPEN, Werking OK, Storing
- Akoestisch signaal bij alarm en storing activeerbaar via Dip-schakelaar
- Reset-knop voor het resetten van het alarm
- Aantoonbare vrijgave door het vergrendelen van de drukknop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

FT 4 A Akoestisch *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
RWA-knop FT 4 A Akoestisch *	in behuizing van spuitgietaluminium met akoestisch signaal bij alarm/storing, incl. bord "ROOKAFVOER"	198926	grijs RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
RWA-knop FT 4 A Akoestisch *	in behuizing van spuitgietaluminium met akoestisch signaal bij alarm/storing, incl. bord "ROOKAFVOER"	198925	oranje RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.