

Productgegevens tabel

FT 4 A

Nevenbedieningspunt *



RWA-schakelaar voor de aansluiting op GEZE RWA-centrales

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor de aansluiting op GEZE RWA-centrales
- Ter aanvulling van een hoofdbedieningsplaats FT 4 A
- Voor de handmatige RWA-alarmactivering
- Opbouwmontage
- Kabelingang van bovenaf, onderaf of de achterzijde
- Werking met 4-aderige kabel mogelijk

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

- Robuuste, afsluitbare aluminiumgegoten behuizing
- LED in bedrijf-statussen alarm
- Reset-knop voor het resetten van het alarm
- Aantoonbare vrijgave door het vergrendelen van de drukknop

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

FT 4 A Nevenbedieningspunt *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
RWA-schakelaar FT 4 A nevenbedieningspunt *	in behuizing van spuitgietaluminium, als nevenbedieningspunt alleen met alarm-LED, incl. bord "ROOKAFVOER"	198914	oranje RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.